



INVERSOR MMA

182 A-SW

La compacta 182A-SW es una fuente de poder capaz de trabajar con conexión a 110V o 220V ideal para el soldador aficionado y profesional. La fuente de poder proporciona un excelente rendimiento y confiabilidad por su sólida construcción, proporcionando un arco preciso y constante. La 182A-SW entrega CD/CC (Corriente Directa/Continua) lo que la hace perfecta para soldar una gran variedad de electrodos (aceros al carbón, inoxidable, fundición). Su panel digital y sus componentes de última generación hace que la regulación del arco sea fácil y precisa.

Características:

- POWER ARC y ANTI STICK Automático.
- Buen desempeño con amperajes bajos.
- Excelente protección contra variación de tensión y sobrecalentamiento.
- Ideal para trabajar conectada a un generador.
- Diseño práctico y fácil de transportar para uso en cualquier lugar.
- Display LED.
- Ideal para electrodos 6013 y 6011 en 3/32 a 110V y en 1/8 a 220, NO es recomendada para electrodo 7018 en 1/8.

Aplicaciones principales:

- Cerrajerías.
- Talleres QUITAR.
- Construcción QUITAR.
- Trabajo de campo.
- Pequeñas reparaciones.

182A-SW		
TENSION DE LA RED	110/120 V +/- 10%	220 V +/- 10%
FRECUENCIA DE LA RED	50/60 Hz	50/60 Hz
RANGO DE AMPERAJE (CORRIENTE)	20 A 160 AMP	20 A 230 AMP
CICLO DE TRABAJO	160 amp@10% - 65 amp.@100%	200 amp.@10% - 80 amp.@100%
CICLO DE TRABAJO EN ELECTRODO	2.4 mm – 3/32" al 100%	2.4 mm – 3/32" al 100%
	QUITAR	3.2 mm – 1/8" AL 100%
	QUITAR	QUITAR
POTENCIA NOMINAL	5 KVA	5 KVA
VOLTAJE EN VACIO	63 V	
PESO	3.1 kg	
CLASE DE AISLAMIENTO	I	
Lista para soldar: Cable Portaelectrodo , Cable Pinza Masa, Correa, Adaptador 110/220		